COILS FOR SOLENOID VALVES



M630* / M631*



M630DT*



M140



9800*

Supply voltage [V]	Assembly code	Coil type	Spare part code	Spare connector code	Holding Power [W]	Duty charge ED [%]	Prot. class	Wt [g]	Suitable for valves
12DC	12DC_M630	DC	**M6306012**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30 MSV4V CSPC15
24DC	24DC_M630	DC	**M6306024**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30 MSV4V CSPC15
48DC	48DC_M630	DC	**M6306048**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV3V MSV30 SD02
24AC	24AC_M631	RC with integrated rectifying bridge	**M6316024**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30 MSV4V
115AC	115AC_M631	RC with integrated rectifying bridge	**M6316115**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30 MSV4V
230AC	230AC_M631	RC with integrated rectifying bridge	**M6316230**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	18W	100	H	130	MSV30 MSV4V
12DC	12DC_M630DT	DC, Deutsch	**M6306012DT**	DT06-4S Deutsch	17W	100	H	117	MSV30 SD00
24DC	24DC_M630DT	DC, Deutsch	**M6306024DT**	DT06-4S Deutsch	17W	100	H	117	MSV30 Sd00
12DC	12DC_M630HP	DC	**M6306012HP**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	21W	100	H	130	MSV30 MSV4V CSPC15
24DC	24DC_M630HP	DC	**M6306024HP**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	21W	100	H	130	MSV30 MSV4V CSPC15
48DC	48DC_M630HP	DC	**M6306048HP**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	21W	100	H	130	MSV3V MSV30 SD02
12DC	Embedded in the VMPC2 proportional valve code	DC	**98001190**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	36W	100	H	257	VMPC2
24DC	Embedded in the VMPC2 proportional valve code	DC	**98002190**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	36W	100	H	247	VMPC2
12DC	12DC_M140	DC	**M14040001**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	22W	100	H	202	MDV30 MDV31 MSV31
24DC	24DC_M140	DC	**M14040002**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	22W	100	H	202	MDV30 MDV31 MSV31
48DC	48DC_M140	DC	**M14040003**	KA132000B1 DIN43650/ISO4400	22W	100	H	202	MDV30 MDV31 MSV31
24AC	24RAC_M140	RC - needs external rectifying connector	**M14040002**	KA132R11B1 DIN43650/ISO4400	22W	100	H	202	MDV30 MDV31 MSV31
115AC	110RAC_M140	RC - needs external rectifying connector	**M14040004**	KA132R12B1 DIN43650/ISO4400	22W	100	H	202	MDV30 MDV31 MSV31
230AC	220RAC_M140	RC - needs external rectifying connector	**M14040005**	KA132R13B1 DIN43650/ISO4400	22W	100	H	202	MDV30 MDV31 MSV31